

3通道输出 | E80.B3K-J 板卡式压电控制器



产品介绍

E80.B3K-J 板卡式压电控制器是一款通过模拟信号控制的、具有恒压输出的三通道压电控制器，它配备有传感监测模块。

产品特点 >>

- 三通道输出，含一路恒压
- 输出电压 -20~120V
- 带宽达 1kHz
- 传感监控输出

应用 >>

- 差分驱动压电扫描台
- 驱动压电偏转镜等



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话：0451-86268790

邮箱：info@coremorrow.com

总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

传真：0451-86267847

网址：www.coremorrow.com

上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室

技术参数 >>

型号	E80.B3K-J
功能	模拟式压电控制器
控制方式	模拟信号
驱动	
通道数	3
模拟输入电压 (V)	0~10
输出电压范围 (V)	0~120, 含一路恒压输出
峰值电流 (mA)	185/ 通道
平均电流 (mA)	25/ 通道
输入功率 (W)	15
带宽 (kHz)	1
输出电压纹波 (mV)	5 (1.8 μ F)
传感监控	
传感器类型	SGS
传感输出电压 (V)	0~10
传感纹波 (mV)	10
其他	
外形尺寸 (mm)	81×125×30
工作温度范围 (°C)	0~50
输入控制与供电连接器 (PWR&CTL)	MDC1-21SN
输出连接器 (PZT&Sensor)	MDC1-15SN
过流保护	有
重量 (g)	130
静态功耗 (W)	3.6
散热	自然散热
供电电压 (V DC)	24

驱动恒压版压电扫描台 >>

哈尔滨芯明天科技有限公司

电话: 0451-86268790

传真: 0451-86267847

邮箱: info@coremorrow.com

网址: www.coremorrow.com

总部地址: 哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

上海办事处地址: 上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室